istniejąca tablica licznikowa
TL/ZE w pomieszczeniu dróżnika
przejazdowego we wnęce
obok tablicy TG



istniejąca tablica TG typu RW-36-P
w pomieszczeniu dróżnika przejazdowego
przed przebudową



1. rozłącznik główny FR103 100A
2. zabezpieczenie przedlicznikowe PLK S 3P 25A
3. zabezpieczenie zalicznikowe PLK S 3P B20A
4. lampki kontroli faz 3xL301 (demontaż)
5. zabezpieczenie drągów rogatkowych S 1P B20A
6. rozłącznik główny drągów rogatkowych FR101 25A
7. gniazdo wtykowe nr 3 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
8. gniazdo wtykowe nr 2 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
9. gniazdo wtykowe nr 7 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
10. gniazdo wtykowe nr 4 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
11. lampa kontolna oświetlenia przejazdu L311
12. wyłącznik oświetlenia przejazdu w km 346,977 S 1P B10A
13. stycznik oswietlenia przejazdu SM 211
14. zabezpieczenie oświetlenia przejazdu S 3P B16A
15. gniazda wtykowe nr 1,5,6,8 oraz oprawa zewnętrzna SL100/250 S 1P B16A
16. oświetlenie wewnętrzne strażnicy S 1P B16A
17. rezerwa S 1P B16A (demontaż)
18. klimatyzacja S 1P C16A
19. monitoring przejazdu TVu S 1P C16A
20. obwód pierwotny transformatora S 1P B10A
21. obwód wtórny transformatora S 1P B10A
22. transformator 230/24V 150VA

istniejąca tablica TG typu RW-36-P
w pomieszczeniu dróżnika przejazdowego
po przebudowie



1. rozłącznik główny FR103 100A
2. zabezpieczenie przedlicznikowe PLK S 3P 25A
3. zabezpieczenie zalicznikowe PLK S 3P B20A
4. kontrola zasilania SVN 129
5. obwód podgrzewacza wody w WC S 2P B16A/0,03A
6. zabezpieczenie drągów rogatkowych S 1P B20A
7. rozłącznik główny drągów rogatkowych FR101 25A
8. gniazdo wtykowe nr 3 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
9. gniazdo wtykowe nr 2 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
10. gniazdo wtykowe nr 7 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
11. gniazdo wtykowe nr 4 (grzejnik konwekcyjny) S 1P B16A
12. lampa kontolna oświetlenia przejazdu L311
13. wyłącznik oświetlenia przejazdu w km 346,977 S 1P B10A
14. stycznik oswietlenia przejazdu SM 211
15. zabezpieczenie oświetlenia przejazdu S 3P B16A
16. gniazda wtykowe nr 1,5,6,8 oraz oprawa zewnętrzna SL100/250 S 1P B16A
17. oświetlenie wewnętrzne strażnicy S 1P B16A
18. przepompownia ścieków S 1P C20A
19. klimatyzacja S 1P C16A
20. monitoring przejazdu TVu S 1P C16A
21. obwód pierwotny transformatora S 1P B10A
22. obwód wtórny transformatora S 1P B10A
23. transformator 230/24V 150VA

TG

przebudowana istniejąca tablica TG typu RW-36-P
w pomieszczeniu dróżnika przejazdowego



materiały tablica TG :
1.kontrola zasilania trójfazowego SVN129 - szt.1
2.wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy z członem nadprądowym B16A/0,03A-- szt.1
3.wyłącznik instalacyjny S 1P C20A - szt.1



istniejący układ przełączania zasilania ZE/PKP
obok tablicy TG w skrzynce żeliwnej



RW-36-P

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 1

Budynku strażnicy przejazdowej,
w km 346,977 na stacji Nowa Wieś
Wielka przy linii nr 131

Elektryczna	PW	Nr zlecenia	Podpis	Uprawnienia
Branża	Stadium			
Projektował	mgr inż.Wojciech Frankowski			UAN-KZ-7210/32/88
Kreślił	mgr inż.Wojciech Frankowski			UAN-KZ-7210/32/88
Sprawdził				

Przedmiot opracowania : widok poglądowy oraz schemat istniejącej tablicy rozdzielczej TG po przebudowie w pomieszczeniu dróżnika przejazdowego

01.2024	————	4
Data	Skala	Nr rysunku